



Kullanım Kılavuzu

Temperature and Humidity Monitor 2

Sıcaklık ve Nem Monitörü 2

LYWSD03MMC





İçindekiler

Başlarken


- 5** Ürüne Genel Bakış
- 6** Kurulum
- 9** Akıllı Bağlantı
- 11** Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme
- 12** Güvenlik Talimatları
- 13** Teknik Özellikler
- 16** Kullanılması Planlanan Ülkeler
- 18** Uygunluk Beyanı
- 19** Geri Dönüşüm
- 20** Temizlik, Bakım ve Kullanım Hataları
- 22** Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım
- 22** Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar




İçindekiler

- 23** Tüketici Hakları
- 25** Teknik Servis Listesi
- 25** Servis Bilgi Sistemi
- 26** Garanti Belgesi
- 27** Garanti Şartları

Ürüne Genel Bakış Önden Görünüş



Dikiz






Aksesuar



Kurulum

Pili Takma

Kapağı monitörün kapak açıklığından çıkarın ve artı (+) tarafı yukarı bakacak şekilde bir CR2032 pil yerleştirin, ardından kapağı yeniden takın.



Not: Pil dahil değildir ve ayrıca satılır.



Monitörünüzü aşağıdaki şekillerde kullanabilir ve kurabilirsiniz:

1. Yerleştirme: Monitörü doğrudan masa, kitaplık gibi mobilyaların yüzeyine yerleştirin.
2. Yapışkan etiketi kullanarak: Monitörün arkasına yapıştırmak için yapışkan çıkartmanın bir tarafındaki serbest bırakma astarını çıkarın, ardından serbest bırakma astarını duvarda istediğiniz yere yapıştırmak için diğer taraftan çıkarın.




3. Asma: Monitörün arka kapağını çıkarın ve kordonun halkasını delikten ve kancanın çevresinden geçirin. Arka kapağı yeniden takın, ardından monitörü asın. Not: Kordon dahil değildir ve ayrıca satılmaktadır.





Ekran Açıklama



Sembol Talimatları

Sıcaklık / Nem	19 ° C'den daha az	19°C ile 27°C arasında	27°C'den fazla
Az 20%	(-Λ-)	(-Λ-)	(-Λ-)
20 ve% 85 arasında	(^ ^)	(^ ^)	(-Λ-)
% 85 den fazla	(-Λ-)	(-Λ-)	(-Λ-)

Düşük Pil Bildirimi

Pil seviyesi düşük olduğunda, ekranda bu sembol belirir. Lütfen pili değiştirin.



Low Battery Symbol



Akıllı Bağlantı


Mi Home / Xiaomi Home Uygulaması ile bağlanın



Bu ürün, Mi Home/Xiaomi Home uygulaması * ile çalışır. Mi Home/Xiaomi Home uygulamasıyla cihazınızı kontrol edin ve onunla ve diğer akıllı ev cihazlarıyla etkileşim kurun. Uygulamayı indirmek ve yüklemek için QR kodunu tarayın. Uygulama zaten yüklüyse bağlantı kurulum sayfasına yönlendirileceksiniz. Veya arama **“Mi Ana Sayfası/Xiaomi Ana Sayfası”** indirmek ve yüklemek için uygulama mağazasında.

Mi Home/Xiaomi Home uygulamasını açın, sağ üstteki “+” öğesine dokunun ve ardından cihazınızı eklemek için talimatları izleyin. Uygulama, Avrupa’da (Rusya hariç) Xiaomi Home uygulaması olarak anılır. Cihazınızda görüntülenen uygulamanın adı varsayılan olarak alınmalıdır.


Not: Uygulamanın sürümü güncellenmiş olabilir, lütfen mevcut uygulama sürümüne göre talimatları izleyin.



Not: Monitör yalnızca Mi Bluetooth Ağ Geçidi işlevini destekleyen bu cihazlara bağlanabilir. Detaylı bilgi için lütfen müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme

Monitör normal çalışırken arka kapağı çıkarın ve pilin üzerindeki iki temas noktasını yaklaşık 5-8 saniye boyunca bağlamak için iletken bir malzeme kullanın. Monitör yeniden başlatıldığında fabrika ayarları geri yüklenir ve önceden kaydedilmiş veriler silinir.





Güvenlik Talimatları

- Havalandırma deliklerini herhangi bir sıvıya batırmayın.
- Duvara veya monitöre zarar vermemek için, yapışkan etiketle yapıştırılmışsa, monitörü duvardan zorla çıkarmayın.
- Bu monitör, 0°C'nin altındaki sıcaklıklarda kullanım için uygun değildir. Lütfen yüksek sıcaklık veya yüksek nem içeren zorlu ortamlardan uzak tutun.
- Bu monitör, sağlıklı bir yaşam tarzını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır, ancak bir ölçüm aracı olarak kullanılmamalıdır.